

## Kurzanleitung: SmartBoard

### Das Bedienfeld:

Einschalten des SmartBoard

Ausschalten - min. 3 Sekunden gedrückt halten!



Board → bei Nutzung des Boards per **USB-Stick**

HDMI → bei Nutzung mit **eigenem Laptop**

**Bildübertragung von Dokumentenkamera**  
(Dokumentenkamera zusätzlich mit PowerTaste anschalten)

**Stummschaltung des Lautsprechers am Monitor**  
+ „Freeze“ – sofern verfügbar, kann der Bildschirm eingefroren werden

### Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Sie möchten mit dem internen Board-PC arbeiten und haben keinen eigenen Laptop dabei?

1. Monitor über Bedienfeld „ON“ einschalten
2. Taste „Board“ drücken, sodass die Taste weiß leuchtet
3. Windows-Desktop öffnet sich!
4. USB-Stick anschließen – Ordner öffnet sich!

Sie möchten Ihren eigenen Laptop nutzen?

1. Monitor über Bedienfeld „ON“ einschalten
2. HDMI-Kabel am Laptop anschließen und HDMI-Taste betätigen
3. Laptop verbindet sich mit Monitor – Laptop projiziert Bildschirm auf Board!
4. Keine Projektion? Bitte prüfen Sie die Anzeigeeoptionen Ihres Laptops mit der Tastenkombination „Windows-Taste + P“ und wählen Sie „Duplizieren“ aus

Sie möchten die Dokumentenkamera (Visualizer) nutzen?

1. Die Dokumentenkamera über die Power-Taste an der Dokumentenkamera anschalten.
2. Sollte der Monitor nicht eingeschaltet sein, diesen mit „ON“ einschalten.
3. „DOC-CAM“ auf Bedienfeld auswählen – Bild wird übertragen (ggf. Linse manuell nachjustieren)



Der Lautsprecher funktioniert nicht?

1. Bitte prüfen Sie am Board bzw. Laptop, ob die Lautstärkenregulierung auf min. 50 % steht.

**Wenn Sie den Raum verlassen, schalten Sie bitte den Monitor mit der „OFF“-Taste (3 Sek.) auf dem Bedienfeld aus. Vielen Dank!**

Sie benötigen Unterstützung? Eine ausführliche Beschreibung mit möglichen Fehlerquellen finden Sie an der Rückseite des SmartBoards. Gerne können Sie sich auch an Ihren IHK-Ansprechpartner wenden. Sie finden uns im Haus A, EG oder erreichen uns telefonisch unter 0931 4194-337!